Zmiana oprogramowania we flashu FORMULER F3

Opis czynności wykonywanych z komputerem

Potrzebujemy

pendriv USB sformatowany na system plików Fat32

oprogramowanie z uploadu

Przygotowanie:

Oprogramowanie pobrane z uploadu nalezy rozpakować

gdzie znajduje się folder formuler3 z zawartością

Nazwa 🔺	Rozmiar	Тур	Data modyfikacji
imageversion	1 KB	Plik	2015-10-24 18:31
🔟 kernel	5 063 KB	Plik BIN	2015-10-24 18:31
🛅 noforce	1 KB	Plik	2015-10-24 18:31
🔟 rootfs	80 256 KB	Plik BIN	2015-10-24 18:31

teraz zmieniamy nazwę pliku noforce na force

Nazwa 🔺	Rozmiar	Тур	Data modyfikacji
imageversion	1 KB	Plik	2015-10-24 18:31
🐻 kernel	5 063 KB	Plik BIN	2015-10-24 18:31
🛅 noforce	1 KB	Plik	2015-10-24 18:31
🔟 rootfs	80 256 KB	Plik BIN	2015-10-24 18:31

Tak przygotowane image czyli folder onazwie formuler3 z zawartością

wysyłamy do naszego pendriva.

Opis czynności wykonywanych z tunerem

Menu Głowne/ Czuwanie Restart/ Głębokie czuwanie



czekamy az tuner wyłączy się i na panelu pozostanie tylko dioda koloru czerwonego

wkładamy naszego pendriva z oprogramowaniem do gniazda USB z tyłu tunera

czerwonym przyciskiem u góry po lewej stronie pilota uruchamiamy ponownie tuner

na wyświetlaczu pojawia się komunikaty:

boot

FLSH

czekamy kilka minut aż tuner sam sie uruchomi z nowym oprogramowaniem

ustawiamy po kolei :

język polski



zatwierdzamy wykasowanie pozostałych nie uzywanych języków co zaoszczędzi nam miejsca we flashu

Message	
Do you want to delete all other languages? Nie Tak	
OPETTFR	
*** MACHTFALKE RELOADED ***	
WWW.JACHTFALKE.BIZ	

wybieramy żródło sygnału HDMI o ile tak mamy podłaczony tuner do telewizora



ustawiamy rozdzielczość 720p bo nie wszytkie telewizory osiągają najwyższą rozdzielczość

VideoWizard			19:23 środa, 09.12.2015
II + Alar 2 II + Alar 2 II II II A II A II A II A II A II A		Wybór trybu wideo	
	Polski	11	
1 0	Contra and a second second	720p	
		1080p	
		1080i	
		576p	
PORTULER		576i	

oczywiście póxniej bedzie mozna to zmieniać

Częstotliwość odświeżania ustawić na 60Hz lub Multi



Opuść konfigurację sieci bo tuner sam ustawi sieć po dhcp

NetworkWizard	19:27 środa, 09.12.2015
	If you want to connect your Formuler F3 to the Internet, this wizard will guide you through the basic network setup of your Formuler F3. Please select the network interface that you want to use for your internet connection. Please press OK to continue.
	Polaczenie LAN
	Opuść konfigurację sieci
PORMULER	
	TEXT

Przypisujemy ustawienia dla przełacznika diseqc lub uruchamiamy LNB dla pojedynczego konwertera wg satelity którego odbieramy



Wykonujemy skanowanie lub nie jezeli posiadamy własna listę do wgrania za pomocą programu dreamboxEdit

zielony dajemy OK.

PLugin-Install-Wizard	Nie	Constant of the second se
Position setup	Nie	ALL AND ST
OpenNFR-Addons Setup	Nie	
Plugins Move out of Flash	Nie	ΟΡΕΠΠΕR
		ITFR
		I-H-H-I DA CHILDAL VE DIZ

Nasze oprogramowanie zostało uruchopmione z głownym Menu tunera

Menu Głowne/ Czuwanie Restart/ Głębokie czuwanie

The second second	
and a	* 11
OPEI	TIFR .
ooo DACHIFALI	E RELOADED - 200
	HIFALFEBIZ
- III	Jan
	5
WWW.NAC	THTFALKE.BIZ

czekamy az tuner wyłączy się i na panelu pozostanie tylko dioda koloru czerwonego lub całkowiście będzie ciemny wyświetlacz ale to w zalezności od oprogramowania

wyjmujemy pendriva z oprogramowaniem z gniazda USB z tyłu tunera i mozemy w to miejsce włozyć pendriva z piconami

czerwonym przyciskiem u góry po lewej stronie pilota uruchamiamy ponownie tuner