

Wgrywanie oprogramowania do miernika Openbox Sf20/30

Uwaga tylko dla mierników z wersja LCD02 H/w 2.0 LCD 02 - czyli mierniki zakupione w dystrybucji www.dmtrade.pl

Prosto dla reszty sa inne pliki z oprogramowaniem i niestety pomęczyć trzeba się samemu :)

1. Podłączamy miernik kablem rs232/USb który jest w zestawie
2. Miernik wyłączamy przyciskiem OFF, upewniając się wcześniej iż jest on odpowiednio naładowny, żeby nie przerwało transmisji !!!
3. Odpalamy plik FineLoader.exe
4. wskazujemy plik z odpowiednim oprogramowaniem (wersja PL to **1.84**)

(UWAGA umieszczam oprogramowania HW20 dla LCD02 - softy od openboxa SF30 - mierniki zakupione w naszej dystrybucji mogą występować modele HW10 z wersja LCD01 wtedy o soft proszę poszukać sobie na forum <http://sat-forum.org/> - tutaj zawsze wychodzą nowe oprogramowania i przydane edytory transporterów do nich)

Jeżeli plik nie ma zakończenia *.up wybieramy opcję All Files i wskazujemy plik.

5. Klikamy na mierniku przycisk czerwony ON (jeden raz) - zapalają się nam dwie diody IR i Power, czekamy aż dodatkowo **sama dioda zielona POWER**

(tutaj też wskazówka czasami miernik nie chciał przełączyć się w tryb serwisowy najlepiej wyłączyć program i włączyć od nowa ewentualnie spróbować kilkakrotnie wcisnąć przycisk ON ale tak żeby miernik się nie wyłączył)

6. Klikamy w programie **TRANSFER SOFTWARE**

7. klikamy przycisk na mierniku z strzałką w dół - **DOWN KEY**

8. Czekamy cierpliwie na zakończenie, aż program wyświetli stosowny komunikat ok 40-50 sekund (*Write the flash successfully*).

Polskie menu daje tylko oprogramowanie 1.84. Jeżeli chcemy używać miernik z Polskim menu np na oprogramowaniu 1.89 należy wgrać najpierw wersję 1.84 PL wybrać w menu język i następnie wgrywać soft który chcemy np 1.88, 1.89 wtedy polskie menu i lista kanałów pozostaje, chyba że przywrócimy ustawienia fabryczne.

Opis

Mikołaj Tomaszewski

www.DMTrade.pl

materiały zaczerpnięte z:

<http://sat-forum.org/>

<http://www.sapro.cz/download/openbox/download.php>