



PRODUCENT
ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel: 32 43 43 110
www.orno.pl

KARTA KATALOGOWA

Bateryjny czujnik czadu

Model: DC-1



CHARAKTERYSTYKA

Nowoczesne urządzenie alarmowe zaprojektowane do ciągłego monitoringu stężenia tlenku węgla (czadu) z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Wbudowany wysokiej jakości czujnik elektrochemiczny.

- podświetlany wyświetlacz LCD
- przycisk TEST
- zgodność z normą EN 50291-1:2010/A1:2012 dla domowych detektorów tlenku węgla
- powiadomienie optyczne i dźwiękowe
- głośność do 85dB
- sygnalizacja za pomocą diod LED
- sygnalizacja słabych baterii
- pomiar temperatury otoczenia -15°C do 50°C
- wbudowany system autodiagnostyki
- prosty sposób montażu i instalacji
- funkcja pamięci
- funkcja wyciszenia alarmu
- do zainstalowania w łazience, kuchni czy kotłowni

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: 3 x 1,5V DC (w zestawie)
rodzaj czujnika: elektrochemiczny
temp. pracy: 0°C ~ 40°C
poziom głośności: 85dB/3m
wymiary: 90 x 210 x 40 mm (szer./wys./gł.)

Kod EAN DC-1: 5901752487130
Ilość w opakowaniu zbiorczym: 20 szt.